



- Wartungsfrei, ohne Lüfter
- Keine beweglichen Teile
- Bis zu 4 Kameras einsetzbar
- Einfach zu konfigurieren

Techn. Daten	VIC-Box	Bemerkungen
Hardware	Signalprozessor, 1 GHz 256 MB SDRAM 4 MB Flash-Speicher 1x 10/100 MB LAN 2x RS232 4x BNC-Eingänge für analoge PAL-Kameras (NTSC optional) externe Spannungsversorgung	
Konfiguration	webbasierter Wizard	
Funktionen	Simultane Bildanalyse von bis zu 4 Kameras mit je 25 Bildern pro Sekunde Detektion von bewegten Objekten mit „Kopfform“ Bis zu 8 Zählerschranken pro Kamera grafisch konfigurierbar 2 Zähler konfigurierbar pro Schranke (Ein- und Ausgang)	
Spannungsversorgung	DC 5-12 V	
Betriebssystem	Linux	
Webserver	Apache	Webbrowser mit Java 1.4+ (MS Internet Explorer 6+, Firefox 1.5+)
Abmessungen	164mm x 140mm x 30mm [H x B x T]	
Gewicht Brutto	0.5 kg	
Betriebstemperatur	+5 ~ +45 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	5 ~ 85 % rF	Nicht kondensierend